

[6券種カード販売機]

K235

選べる機能 &
スリムなデザイン



幅わずか

40cm

カード販売価格を自由に設定※でき、
最大6券種まで販売可能。
しかも場所を取らないコンパクトサイズ。
ゴルフ練習場、カットハウス、バッティングセンターなど
お客さまの業態に合わせてお選びください。
※カード1枚の販売価格設定幅: ¥10~¥50,000

		使用金種	販売価格設定
製品 ライン ナップ	ロースペック C2	¥1000	¥1,000 } 上限 ¥4,000
	ミドルスペックM C2M	¥1000 10 50 100 500	¥10 } 上限 ¥4,000
	ミドルスペックB C2B	¥1000 ¥2000 ¥5000 ¥10000	¥1,000 } ¥50,000
	ハイスペック C2MB	¥1000 ¥2000 ¥5000 ¥10000 10 50 100 500	¥10 } ¥50,000




販売
カード
数

全機種
標準 2券種



最大6券種まで
増設可能(オプション)



※販売カード数は、3券~6券種にも変更可能(オプション) ※紙カードも対応可能(オプション)
※ボイス機能搭載(オプション)



製品仕様

仕様区分		ロースペック	ミドルスペックM	ミドルスペックB	ハイスペック
型番		C2	C2M	C2B	C2MB
使用金種		紙幣(1000円)	紙幣(1000円) 硬貨(10円・50円・100円・500円)	紙幣(1000円・2000円・5000円・10000円)	紙幣(1000円・2000円・5000円・10000円) 硬貨(10円・50円・100円・500円)
寸法	本体寸法(架台含む)	400mm(W)×300mm(D)×1500mm(H)			
	底板	550mm(W)×600mm(D)			
重量	本体(架台含む)	約46kg	約48kg	約53kg	約55kg
	架台(標準)	約10kg			
	底板(標準)	約10kg			
カード払出	カード払出機(標準)	2券種			
	オプション	3券種～6券種追加搭載可能			
	カード収納枚数	300枚(ICカード約100枚)			
	カードサイズ(標準)	サイズ54mm×85.6mm/カード厚0.20mm～0.26mm			
	カードサイズ変更オプション	カード厚変更機構付ディスペンサー カードサイズ50mm×88mm/カード厚0.23mm～3mm対応(一部紙カード対応可)※1			
	着脱方式	ワンタッチ着脱(券種追加時、自動認識)			
販売価格設定		1000円～上限4000円(※¥1000単位)	10円～上限4000円(※¥10単位)	1000円～50000円(※¥1000単位)	10円～50000円(※¥10単位)
紙幣受入	受入れ金額	1000円札		10000円札/5000円札/2000円札/1000円札 ※2	
	受入れ収納枚数	約200枚(流通紙幣)			
	収納状態	1000円札		10000円札/5000円札/2000円札/1000円札混合収納	
硬貨受入/払出	受入硬貨	—	500円硬貨/100円硬貨/50円硬貨/10円硬貨	—	500円硬貨/100円硬貨/50円硬貨/10円硬貨
	釣銭保留枚数	—	500円硬貨…約65枚/100円硬貨…約76枚 50円硬貨…約79枚/10円硬貨…約90枚	—	500円硬貨…約65枚/100円硬貨…約76枚 50円硬貨…約79枚/10円硬貨…約90枚
	SUBチューブ	—	100円硬貨…約85枚/10円硬貨…約94枚	—	100円硬貨…約85枚/10円硬貨…約94枚
	脱着方式	—	コネクターによる脱着	—	コネクターによる脱着
紙幣払出	払出金額	—	—	1000円紙幣	
	紙幣分離方式	—	—	ローラーフリクション方式	
	払出速度	—	—	3秒(10枚一括払出し時)	
	リジェクト方式	—	—	ローラー送り一括リジェクト	
	紙幣収納枚数	—	—	約600枚(流通紙幣)	
	リジェクトBOX容量	—	—	約50枚(流通紙幣)	
	ニアエンティ	—	—	約30枚(流通紙幣)	
	紙幣払出方向	—	—	長手裏裏4方向	
脱着方式	—	—	コネクターによる脱着		
プリンター(標準)	感熱ラインドット方式 印字幅58mm ロール紙最大外径φ50mm/長さ28m(領収書約300枚分) 印字内容:領収書発行(領収書発行ボタン)、各種メンテナンスモード(売上・入出金)印刷				
表示部	つり切れLEDランプ(赤)/紙幣受付禁止LEDランプ(赤) 210ドットLED表示(数字6桁相当)				
ボイス機能(オプション) 【2019年11月販売分から対応】	「領収書が必要な方は領収書ボタンを押してください」…アナウンスは1回のみ流れます 「カードをお取りください」…カードを取るまでアナウンスが流れます 「紙幣をお取りください」…紙幣を取るまでアナウンスが流れます 「おつりをお取りください」…アナウンスは1回のみ流れます				
防犯ブザー(標準)	電源断及びこじ開け対応ブザー ※3				
電源	AC100V 50/60Hz				
消費電力	待機時	約9W	約11W	約13W	約14W
	動作時	約15W	約22W	約30W	約35W
設置条件	屋内				

※1 カードサイズ及びカード材質については問い合わせください ※2 設定により各金種受入許可・禁止設定可能 ※3 ブザー停止キーは付属しておりません
※C2タイプは返金不可、C2Mタイプは5000円以上に条件付きで返金可

代理店

製造元

KYONAN 協南精機株式会社 TEL▶055-278-5002
〒409-3845 山梨県中央市山之神2961-1 URL▶<https://www.kyonanseiki.co.jp>



安全に関するご注意 正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
●製品の色調は印刷インキの都合上、実物と異なる場合があります。●仕様の一部は改良のため予告なしに変更する場合があります。