

投票用紙計数機



投票用紙の一次計数、枚数分け作業に! 任意枚数バッチに便利なテンキー装備。



バッチ表示部 計数表示部・スピード表示 速度切り替えボタン バッチボタン (10・20・25・50・100・∞)

用途で選べる4つの処理モード

指定枚数ずつ仕分けるなら 連続バッチ指定モード 指定枚数ごとに連続バッチ処理。

※一次計数の場合はこのモードが便利です。

指定した枚数に達すると計数を 指定枚数だけ取り出すなら バッチ指定モー 白動ストップ.

▶ セットした用紙をすべて計数

合計枚数が知りたいときは 📹 計数値を加算し、累計を表示。



毎分1,500枚のハイスピード計数

計数スピードは500・1,000・1,500枚/分の3段 階で切り替え可能。また<2枚送り検知機能>を 装備し、正確でスピーディーな計数を実現します。

大量計数に便利な大収納量ホッパー

用紙300枚を一度にセットできる大収納量タイ プ。用紙がセットしやすいホッパーレイアウトによ り、大量な用紙の連続計数も手際よく行えます。

自動スタート/ストップのフルオート

用紙をホッパーにセットするだけで計数がスター ト、計数終了後、自動的にストップします。また、 計数後の用紙を取り出すと自動スタートする <オートリピート機能>も装備。大量な用紙の 追加計数にもスムーズに対応できます。 ※スタートボタンによるマニュアル操作も可能です。

任意枚数が指定できるテンキー装備

ワンタッチで10・20・25・50・100枚の指定が 行える<パターンキー>に加えテンキーにより、 1~999枚まで自由にバッチ指定が可能。端 数のある任意枚数での指定枚数取りが簡単に 行えます。

■使いたい場所へいつでも 手軽に持ち運べるくキャ リングハンドル>付き。



- ■本体上部の用紙ホッパーは、用紙搬送路のメンテ ナンスが容易なくフルオープン機構>を採用。
- ●オプション:アルミ製専用トランク

■仕 様

計 数 対 象 投票用紙(上質紙·BPコート紙) 処理内容 計数・加算・バッチ・連続バッチ・ 指定加算・2枚送り検知

処理スピード 1,500枚/分、1,000枚/分、 500枚/分(3段階切り替え方式)

計数方式 ローラーフリクション方式

示 4桁LED:計数值 3桁 LED:バッチ指定枚数、エラーコード

ホッパー容量 約300枚 スタッカー容量 約200枚

バッチ枚数 テンキー:1~999枚まで任意 パターンキー:10・20・25・50・100枚指定

外形寸法 275(W)×230(D)×235(H)mm

量 約6.0kg

使用電源 AC100V±10V 50/60Hz

消費電力 最大48W、待機時8W

※製品の仕様・デザインの一部を予告なく変更することがあります。 ※印刷により、実際の色と異なる場合があります。 ※ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。

グローリー株式会社

本 社 〒670-8567 兵庫県姫路市下手野1-3-1 TEL(079)297-3131(代表)

流通営業統括部 営業一部

〒101-8977 東京都千代田区外神田4-14-1 秋葉原UDX TEL(03)5207-3043(代表)

北海道グローリー株式会社

社 〒060-0013 札幌市中央区北13条西17-1-45 TEL(011)707-4111(代表)

このカタログの記載内容は、2011年4月現在のものです。